

brennenstuhl®



brennenstuhl®
connect
WiFi

WAE 3600 XS01 DE



Presenza di corrente WiFi con misurazione dell'energia
Istruzioni per l'uso



Presenza di corrente WiFi con misurazione dell'energia

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI VITA E DI INCIDENTI PER BAMBINI E

RAGAZZI! Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Esiste il rischio di soffocamento per ingestione o inalazione di piccole parti o pellicole. I bambini spesso sottovalutano i pericoli. Tenere sempre i bambini lontani dall'apparecchio. Non è un giocattolo.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente asciutto e privo di polvere.
- Far funzionare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.
- Non esporre il dispositivo a influssi sfavorevoli quali
 - umidità,
 - luce solare costante,
 - radiazioni termiche,
 - freddo,
 - vibrazioni.

ATTENZIONE! RISCHIO DI LESIONI!

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza! In questi casi la garanzia decade!
- Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nelle presenti istruzioni può causare danni all'apparecchio. Non apportare modifiche strutturali all'apparecchio. In caso contrario, non è possibile garantire un funzionamento sicuro.

ATTENZIONE! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Non aprire l'involucro. Il dispositivo non contiene parti riparabili. In caso di guasto, rivolgersi al centro di assistenza. I lavori sulla rete di alimentazione possono essere eseguiti da un elettricista qualificato solo quando il dispositivo è privo di tensione.
- Il dispositivo non è adatto alla disconnessione. Il carico non è isolato elettricamente dalla rete.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se è visibilmente danneggiato.
- Non collegare più prese WiFi di seguito.
- In caso di guasto, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Senza tensione solo quando la spina è scollegata.

ATTENZIONE! PERICOLO DI INCENDIO!

- Non collegare all'apparecchio dispositivi finali che potrebbero causare incendi o altri danni se lasciati accesi incustoditi (ad es. ferri da stiro).
- Non accendere l'apparecchio senza controllo o senza sorveglianza.
- Non utilizzare un cavo di prolunga.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia situata in prossimità dell'apparecchio collegato, sia facilmente accessibile e che l'apparecchio non venga utilizzato con una copertura.
- Evitare di sovraccaricare l'apparecchio.
- Un sovraccarico può provocare un rischio di incendio o danni all'apparecchio.
- La capacità di carico massima è di 3680 W.
- Non inserirne uno dietro l'altro.

USO PREVISTO

La presa WiFi viene utilizzata esclusivamente per accendere e spegnere le utenze collegate alla presa in ambienti interni asciutti.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE / DISTANZA DALLE FONTI DI INTERFERENZA

Questo dispositivo funziona con il protocollo WiFi a 2,4 GHz b/g/n.

La portata in ambienti chiusi può essere molto diversa da quella all'aperto.

Oltre alla potenza di trasmissione e alle caratteristiche di ricezione dei ricevitori, anche le influenze ambientali, come l'umidità e le condizioni strutturali del sito, svolgono un ruolo importante.

In alcuni casi la portata può essere notevolmente ridotta:

- Pareti in legno, intonaco, cemento, cemento armato
- Vicinanza a oggetti metallici e conduttivi
- Interferenze a banda larga, ad esempio nelle aree residenziali (telefoni DECT, telefoni cellulari, cuffie senza fili, altoparlanti senza fili, stazioni meteorologiche senza fili, sistemi di monitoraggio per bambini)
- Vicinanza a motori elettrici, trasformatori, unità di alimentazione, computer

AMBITO DI CONSEGNA


- 1 x Presa WiFi WAE 3600 XS01 DE
- 1 x Istruzioni per l'uso

DATI TECNICI

Nome del prodotto:	WAE 3600 XS01 DE
Art. No.:	1294880
Frequenza radio:	2,4 GHz WiFi
Banda di frequenza:	2,412-2,484 GHz
Max. Potenza di trasmissione:	< 100mW
Standard IEEE wireless:	IEEE 802.11b / g / n
Tensione di funzionamento:	230 V ~ 50 Hz
Capacità di commutazione:	max. 3680 W
Corrente nominale:	16A
Temperatura ambiente:	da 0°C a 35°C
Grado di protezione:	IP20

Il dispositivo è conforme alla classe di protezione I, contaminazione: 2, tensione impulsiva nominale: 2500 V, Categoria di sovratensione: Categoria II
Modalità operativa: S1, 1E4, PT1175, livello: 3, disconnessione unipolare, carico singolo
Configurazione del dispositivo di commutazione: relè, microinterruzione (µ)
Temperature del filo incandescente (°C): 650 / 850, raffreddamento forzato non necessario
Tipo/funzione della protezione integrata non sostituibile:
Protezione da sovraccarico tramite IC.
Soggetto a modifiche tecniche.

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO



Indicatore di funzionamento a LED
Pulsante Teach-in (On/Off)

Stato del LED:

- Se il LED lampeggia in blu, il dispositivo è in modalità di apprendimento.
- Se il dispositivo è acceso (ON), il LED si accende.

FUNZIONE

La presa WiFi fa parte del sistema brennenstuhl®Connect, che si controlla tramite l'app brennenstuhl®Connect. La presa WiFi può essere collegata direttamente al router. La presa WiFi contiene un fusibile software; se il carico sulla presa supera i 16 A, la presa WiFi si spegne per proteggersi dal sovraccarico o dal surriscaldamento. Scollegare il carico dalla presa WiFi e riaccendere la presa WiFi premendo il pulsante o nell'app.

PREPARAZIONI

Collegare la presa WiFi a una presa facilmente accessibile.

La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici della presa WiFi (vedere „Dati tecnici“). Prima della messa in funzione, verificare la potenza assorbita dall'apparecchio che si desidera collegare alla presa WiFi. La capacità di carico massima è di 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT SCARICARE

La presa WiFi viene controllata tramite l'app brennenstuhl®Connect. L'app è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store. Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare l'app.



Google, Google Play e Google Home sono marchi di Google LLC.

L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Amazon, Alexa e tutti i loghi associati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

MESSA IN FUNZIONE DELLA PRESA WIFI CON MATTER



Per collegare il dispositivo alla nostra app brennenstuhl®Connect, procedere come segue:

1. Aprire l'applicazione brennenstuhl®Connect.
2. Quando si utilizza l'applicazione per la prima volta, è necessario creare un account e quindi accedere all'applicazione.
3. Fare clic sul simbolo „+“ in alto a destra dello schermo.
4. Passare il dispositivo alla modalità di autoapprendimento:
 - Se il LED blu lampeggia rapidamente, il dispositivo è già in modalità teach-in.
 - Se il LED blu non lampeggia, impostare il dispositivo in modalità teach-in premendo il pulsante teach-in per 5 secondi.
5. Cliccare ora su „Scansione“.
6. Scansionare il codice QR sul prodotto.
7. Seguire le istruzioni dell'app.

In caso di problemi nell'installazione dei nostri dispositivi, consultare le nostre FAQ o contattare il nostro servizio di assistenza.

COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT E MATTER

Il dispositivo è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Matter.

Per utilizzare Alexa, scaricare la skill brennenstuhl®Connect dall'app Alexa e collegare il proprio account brennenstuhl®Connect.

Per l'Assistente Google, andare su „Aggiungi“ -> „Imposta dispositivo“ nell'app Google Home. Seguire quindi le istruzioni dell'app.

Questo prodotto è compatibile con lo standard smart home „Matter“.

Per collegare un prodotto alla „Matter“ è necessario un centro di controllo.

Quale sia quello giusto dipende dalla piattaforma o dalle piattaforme che si desidera utilizzare per controllare la casa.

Una volta scelto il centro di controllo e la piattaforma giusta, è possibile collegare il nostro dispositivo all'app corrispondente in pochi passaggi. A tal fine, seguire le istruzioni dell'app.

PULIZIA DEL DISPOSITIVO

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Assicurarsi che il liquido non penetri nell'apparecchio. L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

- Pulire l'apparecchio con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Se è molto sporco, è possibile inumidire leggermente il panno.
- Per la pulizia non utilizzare detergenti a base di solventi. In caso contrario, la superficie e l'etichetta del dispositivo potrebbero danneggiarsi.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso successivo.

SMALTIMENTO



L'imballaggio è realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti nei centri di riciclaggio locali.



Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici per proteggere l'ambiente. Si prega di smaltirlo correttamente. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta e sugli orari di apertura, contattare il proprio comune.

SERVIZIO

Se avete domande sul prodotto, contattateci all'indirizzo service.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito)

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG dichiara che l'apparecchiatura radio WAE 3600 XS01 DE è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294880.pdf

Questo apparecchio soddisfa i requisiti legali, nazionali ed europei.

Tutti i nomi di aziende e prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati.

brennenstuhl®

Smart up your home.

www.brennenstuhl.com



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com · www.brennenstuhl.com

0535 108/2626